

Digitális multiméter

Testboy 312

Ár: 155000 Ft + Áfa (196850 Ft)

A digitális multiméter mérési eljárása megakadályozza a mérési hibák esetében nem szinuszos vagy nem lineáris görbéket. Fontos funkciókat tartalmaz, mint például a relatív, Min / Max és frekvencia mérés és egy USB interfész, amelyen keresztül minden mérési eredményt lehet értékelni (Windows szoftver).

Előnyök:

- | Nagy LCD kijelző - oszlopdiagram
- | True RMS
- | USB interfész

Műszaki adatok:

Kijelző:	44 mm széles, megvilágított LCD, 4 ¾ digit
Túlfeszültség kategória:	CAT III 1000 V
Diódateszt:	igen
Szabvány:	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
Data-Hold:	igen
Méret:	200 x 100 x 40 mm
AC feszültség:	50 mV, 500 mV, 50 V, 500 V, 1000 V ; ± 0,5 %
AC áram:	500 µA, 5 mA, 500 mA, 5 A, 10 A ; ± 1,5 %
Automata kikapcsolás:	15perc
DC feszültség:	50 mV, 500 mV, 50 V, 500 V, 1000 V ; ± 0,5 %
DC áram:	500 µ, 5 m, 500 m, 5, 10 A ; ± 0,5 %
Folytonosság vizsgálat:	hangjelzés
Terhelhetőség:	5 Hz–500 kHz, 1–99 %
Kapacitás:	5000 uF-ig
Lineáris frekvencia:	10 Hz – 200 kHz ± 0.006%, Vpp 10 mV sensitive
Logic frekvencia:	5 Hz – 5 MHz ± 0.006%, Vpp 2 – 5 V rectangular
PC interfész:	USB interfész Windows szoftverrel
Ellenállás:	500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ ; ± 0,1 %

Kapcsolás:

Méret:

Súly:

Szín:

Szállítás:

50 M Ω ; $\pm$ 0,5 %

automatikus és kézi

200 x 100 x 40 mm

600g

piros

mérővezetékek, Windows szoftver CD-ROM-on,
elemek és USB kábel

